

JOCKEY 1 EN

RANGE 0,5÷20HP

Coffret électronique démarrage direct pour pompe Jockey

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension de fonctionnement 400Vac ±15/-20% 50/60Hz
- Sectionneur général avec blocage d'ouverture
- Touche de mise en marche automatique -0- manuelle
- Trimmer courant maximal
- Trimmer sensibilité sonde 1÷100kohm
- Trimmer sonde temporisée 1÷240min
- Voyant Del "POWER" (présence réseau)
- Voyant Del marche
- Voyant Del surcharge moteur
- Voyant Del intervention klaxon moteur
- Voyant Del état moteur
- Voyant Del "ÉTAT PRESSOSTAT"
- Voyant Del "ÉTAT NIVEAU"
- Fusible de protection circuit auxiliaire
- Fusible de protection moteur
- Contacteur
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Presse-étoupes
- Degré de protection IP65
- Temperature d'emploi -5/+50°C
- Humidité relative 60% à 50°C (non condensée)



ENTRÉES / SORTIES

- N°4 entrées en très basse tension
- Entrée en très basse tension pour moteur klaxon
- N°2 sorties alarmes 12Vdc max 200mA
- Sortie alarme max 5A NC-COM-NO (contact pur)

PROTECTIONS

- Protection courant maximal avec alarme
- Protection manque et séquence des phases avec rétablissement automatique et alarme
- Protection tension minimale et maximale désactivable avec rétablissement automatique et alarme
- Protection klaxon moteur avec rétablissement automatique et alarme

AVANTAGES

- Configuration via Dip switch
- Marche à sec avec contrôle de niveau (3 ou 2 sondes temporisées)
- Sensibilité sonde réglable
- Fonction Vidange/Remplissage (1 entrée/2 entrées)
- Fonctionnement avec pressostats, flotteurs et sondes

TRIPHASÉ 400Vac ±10% 50/60Hz

CODE	TYPE	PUISSANCE		COURANT D'EMPLOI [A]	DIMENSIONS mm			POIDS Kg	BOX
		kW	Hp		A-H	L-W	P-D		
SA990.02L	JOCKEY 1 EN 400 10	0,37÷7,5	0,5÷10	0,5÷16	285	245	140	2,7	03
SA990.03L	JOCKEY 1 EN 400 15	2,2÷11	3÷15	4÷25	345	285	165	3,3	04
SA990.04L	JOCKEY 1 EN 400 20	7,5÷15	10÷20	16÷32	345	285	165	3,4	04

RECHANGES

CODE	TYPE
AC100.20/1/30	Carte électronique Del 1 pompe avec touche d'arrêt de la sirène et câble plat 16pin 30cm
SD990.20/1	Carte électronique JOCKEY 1 EN triphasée 20A
SD990.30-40/1	Carte électronique JOCKEY 1 EN triphasée 30-40A

OPTIONS

CODE	TYPE
OP100.13/1/12	Sirène 12Vdc câblée
OP100.13/2/12L	Gyrophare Del 12Vdc câblé